



FILTRO SELECTIVO CANAL 70 VHF



FILTRO VHF CANAL 70 MODELO FL-070-A

Filtro a cristal, selectivo para canal 70 VHF. Para colocar en la entrada de recepción y proteger el equipo de señales de transmisión en canales adyacentes.

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES :

- FRECUENCIA DE TRABAJO 156.525MHz.
- ANCHO DE BANDA 25KHz.
- FILTRO PASOBANDA.
- FILTRO A CRISTAL DE CUARZO.

Fabricación
Española



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO FL-070-A

Frecuencia de trabajo 156.525MHz.
 Ancho de banda 25KHz.
 Impedancia de entrada 50Ω.
 Impedancia de salida 50Ω.
 Tipo de filtro Pasobanda.
 Pérdida de inserción -4.98dB.
 Atenuación fuera de banda:
 ±50KHz. -55dB.
 ±100KHz. -70dB.
 Frecuencias mayores de ±100KHz.....>-75dB.

